



Tack!

Vi vill först och främst tacka dig så hjärtligt för ditt förtroende och för att du valt oss på GPSHuset.se som leverantör av din spårningsutrustning. Om du har några frågor, maila oss på support@gpshuset.se eller besök vår hemsida www.gpshuset.se. Återigen, stort tack!

Teamet på GPSHuset.se

OBS: Denna guide gäller endast för GPS-tracker TK106 som är köpt från GPSHuset.se eller dess återförsäljare Fyndiq. Vi kan inte garantera att de kommandon och instruktioner som anges här fungerar felfritt med liknande modeller från andra leverantörer.

Installation av hårdvara

- ◆ Börja med att öppna förpackningen; den är försluten med magnet på framsidan.
- ◆ Laddare och övriga tillbehör finner du under trackern i förpackningen.
- ◆ Innan du använder din nya tracker så behöver du ladda dess batteri; kontakten finner du på sidan av trackern. Vi rekommenderar att du låter batteriet laddas ungefär 8-12 timmar första gången för att maximera hållbarheten – efter första gången räcker det med 3-5 timmars laddningstid.
- ◆ När du har laddat batteriet så är det dags att sätta i SIM-kortet. SIM-kortshållaren finns under batteriet.
- ◆ Placera trackern i ett fönster eller utomhus så att den får bästa möjliga kontakt med satelliterna. Håll in strömknappen tills enheten börjar blinka.

Starta upp

- ◆ När enheten har slutat blinka så har den fått kontakt med GPS-satelliterna och GSM-nätet.
- ◆ För att starta GPS-sändaren, skicka ett sms till det telefonnummer som SIM-kortet är kopplat till med texten **123456begin**. **Begin** är kommandot för att starta och **123456** är det förinställda lösenordet. När allt är klart så svarar enheten med "begin OK!".
- ◆ Vi rekommenderar att du byter lösenord till enheten då alla har samma lösenord från fabriken. Skicka ett sms till samma telefonnummer med texten **123456password 999999**. **Password** är lösenordsbyttarkommandot, **123456** är det gamla lösenordet och du skall ersätta **999999** med ditt önskade lösenord. Trackern svarar med "password OK!".

Inställning av behöriga användare

- ◆ Endast 5 telefonnummer kan läggas in som administratörer. Se till att ställa in rätt telefonnummer innan användning. För att ange ett administratörsnummer, skicka kommandot **123456admin (telefonnummer)** till trackern, där **admin** är kommandot och **123456** är lösenordet. För att avregistrera en administratör, följ samma procedur men använd kommandot **nadmin** istället. Observera att telefonnummer måste anges med landsnummer i början – t.ex. +46732090807.

Att kontrollera positionen

Börja med att skicka kommandot **123456smslink** till enheten. Du kan nu få fram aktuell position genom att ringa upp enheten – lägg på när det tutar upptaget, så kommer du att få ett sms med länk till Google Maps tillbaka. Du kan även fråga om positionen direkt via sms. Använd då kommandot **123456smslinkone**.

Att använda avlyssningsläget

Trackern har ett inbyggt avlyssningsläge, som gör det möjligt för dig att höra vad som sägs i närheten av den tack vare den inbyggda mikrofonen. För att använda detta läge behöver du skicka kommandot **123456monitor** till trackern. När du ringer upp enheten kommer du att höra allt som sägs i närheten av den! För att stänga av läget och återgå till att få position via sms då du ringer upp trackern, skicka kommandot **123456tracker**.

Fabriksåterställning

Om din tracker beter sig konstigt så kan du testa en fabriksåterställning. Skicka kommandot **123456format** till enheten. Observera att du måste skicka detta kommando från en telefon som ställts in som behörig användare enligt tidigare avsnitt.