

Tack!

Till att börja med vill vi tacka dig för att du väljer GPSHuset.se som leverantör av din spårningsutrustning. Denna snabbmanual beskriver kort hur du kommer igång med din nya GPS-tracker; läs den noggrant innan du börjar använda enheten. Dock kan ingen manual besvara alla frågor – tveka inte att kontakta oss på support@gpshuset.se om några funderingar skulle uppstå längs vägen.

Observera att denna snabbmanual endast behandlar kommandon och funktioner för GPS-tracker modell GPS 104 som köpts från GPSHuset.se eller någon av dess återförsäljare. Vi kan inte garantera att de procedurer som beskrivs i detta dokument kommer att fungera med liknande modeller från andra leverantörer.

Installation

- Börja med att packa upp trackern ur sin förpackning. Strömkablarna finner du i facket till höger om trackern, och under trackern finner du den externa GPS-antennen.
- Innan du använder trackern behöver du ladda batteriet i 8-12 timmar. Öppna därför locket på trackerns vänstra sida, som är märkt med texterna USB och J1. Koppla in väggaddaren i USB-kontakten.
- När batteriet är laddat är det dags att montera SIM-kortet. Öppna det stora locket på trackerns högra sida och stoppa in SIM-kortet. Observera att SIM-kortet behöver vara laddat med ett värdebevis som möjliggör datatrafik och SMS, samt att det inte får ha någon PIN-kod. Om du vill använda ett MicroSD-kort för lagring av positionshistorik kan du stoppa in det i facket för MicroSD-kort, som finns bredvid facket för SIM-kort.
- Du skall nu välja vilka antenner som ska användas. Om du vill använda de externa antennerna, drag den vita lägesväljaren till läget EXT. Om du vill använda de interna antennerna behöver du inte göra något; som standard är brytaren ställd på de interna antennerna.
- Om du vill använda de externa antennerna så kopplar du in dem ovanför SIM-kortsplatsen.
- När du har genomfört stegen ovan så är det dags att slå på trackern. Strömlägesväljaren finner du bredvid laddningskontakterna; drag den till ON.
- Placera nu trackern i ett fönster, utomhus eller någon annanstans där den har fri kontakt med GPS-satelliterna. Första gången enheten används, så behöver den nämligen fri kontakt med satelliterna.

Uppstart

- Börja med att skicka kommandot **begin123456** som ett sms till trackern. Den kommer nu att svara med ett sms där det står "begin ok". Trackern är nu igång.
- Vi rekommenderar att du byter lösenordet, som från fabrik är 123456. Du gör detta genom att skicka kommandot **password123456 999999**, där vi i detta exempel använder **999999** som nytt lösenord. Lösenordet behöver vara 6 siffror. För enkelhetens skull så kommer vi fortsättningsvis att använda fabrikslösenordet **123456** i denna manual.
- Du behöver nu ställa in ditt telefonnummer som administratör. När du är administratör kan du enkelt få fram positionen genom att ringa upp enheten och lägga på vid upptaget. Det försvårar även åtkomst för obehöriga. Skicka kommandot **admin123456 +46707445566**, där vi i detta exempel använde **+46707445566** som telefonnummer. Observera att telefonnumret ska anges i internationellt format; byt alltså ut nollan i början på numret mot +46.
- Du kan ange upp till fem nummer som administratörer.
- Om du i framtiden vill ta bort ett nummer som administratör, skicka kommandot **noadmin123456 +46707445566** till trackern.
- Du behöver även ställa in APN-inställningar, vilka krävs för att kunna kommunicera med Internet. Enheten kommer förprogrammerad med APN för det medföljande Comviq-kontantkortet, men om du använder en annan operatör behöver du ändra APN. Använd kommandot **apn123456 (din apn)**. Kontakta din operatör för att få veta dina APN-inställningar.

Positionering

- Det finns flera olika sätt att ta fram enhetens aktuella position.
- Om du ställt in ett nummer som administratör enligt ovan, så kan du helt enkelt ringa upp trackern och lägga på vid upptaget. Den kommer att skicka ett SMS till dig där positionen anges.
- Du kan skicka ett sms med kommandot **position123456** för att få en Google Maps-länk till enhetens position.
- Du kan även skicka kommandot **address123456** – trackern kommer då att svara med vilken gatuadress den befinner sig på.

Livespårning

När du köper en GPS 104 så ingår ett helt års prenumeration på GPSKollen, vår egen livespårningstjänst. Trackern kommer förprogrammerad för användning med GPSKollen och du får dina användaruppgifter i ett separat mail. Därefter kan du enkelt följa positionen direkt i webbläsaren på www.gpskollen.se.

Nu har du kommit igång med din nya GPS 104. Mer utförlig information om trackerns funktioner finner du i den medföljande engelska manualen. Kontakta oss om du har fler frågor.

Lycka till med din nya GPS-tracker!